

# Ta full kontroll!

## Automatisk bakgrundbelysning, intelligent inläring

Den här universalfjärrkontrollen ger dig överlägsen teknik och design.

### En kontroll för alla enheter och fabrikat

- 6-i-1-fjärrkontroll för TV, video, satellit, DVD, CD och hemmabio.
- Praktisk IR-inläring från andra fjärrenheter genom att peka på dem
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

### Fantastisk bekvämlighet

- lögonfallande krompläterad yta
- Belysningen tänds så fort du tar upp fjärrkontrollen
- Flera kommandon i en knapptryckning

### Enkel installation

- Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
- Kodinmatning för direkt inställning av din fjärrkontroll
- Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
- Supporthjälp via anpassad webbplats



# PHILIPS

## Tekniska specifikationer

### IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 10 m
- Inläring av IR-koder
- Lysdioder för överföring: 1
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 300
- Bärvägsfrekvensomfång: 28-70 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader
- Inläring av frekvensomfång: 30-60 kHz

### Bekvämlighet

- Generell IR-databas: TV, Video, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Röd
- Förprogrammerad för Philips
- Handsfree autosökning
- Enkel systemkonfiguration
- Copy key function
- Installationssteg: 2
- Språkstöd: GB/F/D/NL/E/I
- Handbok på olika språk: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- Antal tangenter: 39
- Myndighetsgodkännande: CE-märke
- Vattentålig
- TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Sifvertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/

Ijusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/timer, 16:9, Guide, info

- SAT/CBL-funktioner: Sifvertangenter, Menykontroll, Guide, info, Favoriter, Textfunktioner
- DVD-funktioner: Transporttangenter (6), Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, Sifvertangenter
- Video-funktioner: Transporttangenter (6), Showview, VCR plus, Menykontroll
- Text-TV: Snabbtext
- Lutning: Lutningssensor

### Tillbehör

- Batteri: Ja, 1,5 V AA/LR6-batteri

### Storlek

- Blistermått (BxDxH): 160 x 38 x 339 mm
- Förpackningsstorlek (BxDxH): 173 x 121 x 346 mm
- Antal i förpackning: 3
- Material: Återvunnen PET A

### Övriga data

- Batteriets livslängd: 12
- Batterityp: AA-batterier
- Antal batterier: 2

## Produktfördelar

### Krompläterad

Elegant kromad yta som passar perfekt till modern design.

### Automatisk bakgrundsbelysning

Nu behöver du aldrig mer famla efter knapparna i mörkret, för så fort du tar upp fjärrkontrollen tänds de eller LCD-skärmen automatiskt.

### Automatisk sökning efter fabrikat

När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter den mest lämpliga koden för din utrustning.

### Direkt kodinmatning

Om fjärrkontrollen inte hittar utrustningens fabrikat automatiskt kan du alltid mata in den digitala koden manuellt. Du hittar koden i den omfattande listan som medföljer instruktionerna.

### Enknappsfunktioner

Enknappsfunktionerna gör att du kan utföra flera kommandon genom att bara trycka på en enda knapp via ett makro. Ett makro kombinerar en rad förprogrammerade kommandon i en enda knapp. Du behöver därför bara trycka på en knapp för att utföra en rad olika funktioner.

### Inlärningsfunktion

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.



Publiceringsdatum  
2005-12-19

Version: 10.0

12 NC: 9082 100 02476  
EAN: 87 10895 80308 3

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)